尺寸： 185 x 140mm 材质：80g书纸 装订方式：骑马钉装订 红字部分不印刷

maono

User Manual

Portable Live Streaming and Podcast Console
For Computer & Smartphone

封面背部空白不印刷

maonocaster

Thanks for choosing Maonocaster DT podcast console.
Please read the User manual carefully to
have a better using experience.

CONTENTS

English 01-12
Deutsch 13-23
日本語 24-34
中文 35-45

Description

Maono Maonocaster DT is an ideal audio unit for live streaming beginners thanks to its high cost-performance ratio. It supports multi-platform live streaming on computers and mobile phones, and there are 3 Control 100Hz low-pass filters and 3 USB ports for more live streaming. You can easily adjust input and output audio and hot-shift phone in private. Bluetooth, sound effects, side tone, and other functions are also supported. Maonocaster DT is an indispensable sound card partner for live or voice creators in different scenarios.

Product Features

1. Supports multi-platform live streaming, thanks to the gain-free cross-channel.
2. Hot-shift audio input/output to support shots of background music.
3. Separate control of mic audio and background music for easy adjustment of audio volume.
4. Supports 3 Control 100Hz low-pass filters to reduce the noise of the mic and improve the sound.
5. Audio denoise function for blocking background noise and pets and enhancing voice voice.
6. Three output channels for streaming in different platforms.
7. Supports Bluetooth connection.
8. Compatible for Windows and Mac.

Applicable Situation

Live Streaming on computer and smartphone/tablet
Application experiences: Tik Tok/SS Platform

Specification

Dimensions	185x140x50mm	Battery Type	Lithium
Weight	0.5kg	Power Consumption	5W(Max)
Power Supply	5V/2A	Working Temperature	0-40°C
Channel Input Port	Mono Mic Input, Stereo Mic Input, Stereo Input	Phantom Power	48V 5V
Channel Output Port	Stereo Headphone Output	Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Phantom Power Supply	48V(Mic Input), 5V(Mic Input)	Bluetooth Transmission Distance	10m

Accessory List

Maonocaster DT Podcast Console
User Manual
5.5mm TRRS Audio Cable
USB-A to USB-C Cable



Layout

Mic control
Turning the knob clockwise to control mic gain in decrease connected mic level.

Control Monitoring Mic
Turn the knob to control the monitoring mic volume and high

5.Audio Effect Voice Control
Control Voice Effect

6.Control Music Volume
Rotate the knob clockwise to adjust the accompaniment volume.

7.Control Music Channel
Long Press the knob clockwise to switch current audio effect channel.

8.Control Changer
Turn the knob clockwise to connect the mic V2 audio from line to ports.

9.Power Indicator

10.Bluetooth Indicator
1) After pressed on the Bluetooth button,Maono and a sound caution for end-point with the Bluetooth connection will be flashing quickly.
2) Press and hold the Bluetooth button for more than 2 seconds, the Bluetooth button light will be flashing slowly and the Bluetooth pairing will be automatically turned off.

11.Bluetooth Button
1) Short press of the button: 1.5 times, 2.5 Change & Mute
2) Long press of the button: 3 seconds, Bluetooth Pairing Mode, Pair with Bluetooth and control monitoring and recording volume.

12.Accompaniment Volume Control
Control the Music Volume in sum up or down audio volume.Control from 0.5times or Bluetooth input.

13.Input Audio Volume Control
Control the Input Audio Volume in sum up or down volume of your Live V2 and USB-C.

14.Monitoring Audio Volume Control
Adjust the Volume to control earphone, headphone, and speaker output volume.

15.Microphone
The knob can automatically block the background noise recorded into the microphone, so that can make the voice more clear. Turn the knob clockwise to turn off the noise reduction and turn off all the noise reduction light turn on and off.

16.Bluetooth connection
Short the Bluetooth button to turn on/off the Bluetooth connection feature.Press and hold to 2 seconds to start the Bluetooth pairing mode.

17.Accessory Port
The accessory port is for connecting the 5.5mm TRRS audio cable to the mic port of the mobile phone and the Maonocaster DT podcast console and the computer.

18.Audio effect mode
There is a total of 8 effect modes including REVERB PRESETS, DUCK CHAIN, MUSIC DISCLOSEP MODE, ECHO.

19.Beats Phase Shifter Pad is based laserbeam effect including Beats,LFO,Pulsar, Hell sing, Hell sing Reverse,Hell sing Reverse Pulsar,Pulsar Reverse.

20.Side Tone Knob can be activated to hear the volume of background music and sun up the hand voice.Indicator light turns on/off when Whisper Chip mode is on/off.

21.Mute button: Short press the button to mute the mic and long press the button to activate the mute function.

22.Power Switch

23.Headset Jack
Turning on / Longpress on after the Maonocaster to record the system audio from the USB-C input. It supports 3.5mm headset and 5.5mm TRRS headset. Turn the knob clockwise to adjust the volume.

24.Headset connection Status
There are 3 control sound effect plus 3 voice cues to Maonocaster. An microphone external connection is detected, the light will be on. Turn off the sound effect.

25.Headset Volume Control
Control the Headset Volume in sum up or down the volume of the headset.

26.Mic Port
Connect the headset to the Mic port, compatible with 3.5mm and standard headset and various standard microphones. Connect the microphone to the Mic port, the mic will be on by default. Disconnect the microphone, the mic will be off.

27.USB-C Port
Connect the Type-C to Type-C cable to the USB-C port to record the system audio.

28.USB-A Port
Connect the USB-A to Type-C cable to the USB-A port to record the system audio.

29.USB-C Port
Connect the Type-C to Type-C cable to the USB-C port to record the system audio.

Sound card connection guide

1. Karaoke live mobile phone

1. Connect the microphone/headset/earphone to the podcast console via the phone stereo port.
2. Connect the podcast console and mobile phone via USB-C.
3. Turn the podcast console and select the sound effect needed.
4. Open the app on the smartphone and start to sing.

Note
Mono sound recordings do not have 3.5mm jacks, so USB-C/Lightning to 3.5mm adapter is required. Please prepare the adapter in advance to ensure smooth recording or live streaming.

2. Live Streaming on mobile phones

1. Connect the microphone/headset/earphone to the podcast console via the phone stereo port.
2. Connect the podcast console and mobile phone via USB-C.
3. Turn on the podcast console and select the sound effect needed.
4. Open the app on the mobile phone and start live streaming.

Note
1. Mono sound recordings do not have 3.5mm jacks, so USB-C/Lightning to 3.5mm adapter is required. Please prepare the adapter in advance to ensure smooth recording or live streaming.
2. Turn on the podcast console and select the sound effect needed.
3. Open the app on the smartphone and start to sing.

3. Live streaming on computer

1. Connect the microphone/headset/earphone to the podcast console via the phone stereo port.
2. Connect the podcast console and mobile phone via USB-C.
3. Turn on the podcast console and select the sound effect needed.
4. Open the app on the mobile phone and start live streaming.

Note
1. You can use the USB-C connection to connect the podcast console and computer to enable live streaming.
2. Mono sound recordings do not have 3.5mm jacks, so USB-C/Lightning to 3.5mm adapter is required. Please prepare the adapter in advance to ensure smooth recording or live streaming.

4. Powered by

1. Turn on the podcast console, find the audio input and output of the sound card which is then displayed on the computer's sound settings, and select the Maonocaster DT sound card as the input and output.
2. Open the app on the computer and start live streaming.

Note
1. Mono sound recordings do not have 3.5mm jacks, so USB-C/Lightning to 3.5mm adapter is required. Please prepare the adapter in advance to ensure smooth recording or live streaming.
2. Turn on the podcast console and select the sound effect needed.

5. Bluetooth Connection

1. Turn on the podcast console, the Bluetooth connection feature slides forward to the function indicator.Short press the Bluetooth button.

1. Turn on the podcast console, the Bluetooth light is on. Turn on the sound card which is then displayed on the Bluetooth device's Bluetooth settings, and select the Maonocaster DT sound card.
2. Open the app on the computer and start live streaming. The Bluetooth light stops flashing.

Note
1. Bluetooth connection is limited by distance. Please do not place the mic too far away from the computer, mobile phone, or other Bluetooth devices.
2. Bluetooth audio only for accompaniment music playback.

6. Troubleshooting

1.Cannot Find
1. Please check if the power of console has sufficient. Please charge it and then turn it on.
2. Please check if the cable is damaged. Please replace the cable.

2.The sound from accompaniment music
1. Please check whether the external audio source is connected to the accompaniment interface of the console. Please unplug it.
2. Please check whether the accompaniment volume control knob is at the lowest position.
3. Please check the volume of the accompaniment device.

3.The sound from headset
1. Please check whether the headset is connected to the correct interface. Please connect the headset to the "Headset Phone" or "Vocal Input" interface.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Model No.: AMC1

Technical Support
support@maono.com
www.maono.com

Made in China

Warranty
Maono reserves the right to update or change the manual without notice in advance.

封底背部空白不印刷

Beschreibung

Der Maonocaster DT ist ein Audio-Gerät mit hohem Leistung und ohne gute Preis-Leistungs-Verhältnis für Live-Streaming-Anfänger. Es unterstützt Live-Streaming auf Computern und Mobiltelefonen und verfügt über 3 Control 100Hz Tiefpassfilter und 3 USB-Anschlüsse für mehr Live-Streaming. Sie können Eingangs- und Ausgangsaudio ganz einfach umschalten und Phonetasting-Bluetooth, Soundeffekte, Seitenton und andere Funktionen werden ebenfalls unterstützt. Maonocaster DT ist ein unverzichtbarer Soundkarten-Partner für Live- oder Sprachkreative in verschiedenen Szenarien.

Produktmerkmale

1. Ermöglicht verschiedene Live-Streamingdienste, ohne dass einen Personen gefährdig hat.
2. Unterstützt Audio Eingangs/Ausgangs Umschalten, um Hintergrund- einschalten Kleen von Hintergrund Musik.
3. Ermöglicht Lautstärkeregelung von Mikrofon und Hintergrundmusik, um einfache Anpassung der Lautstärke.
4. Hat drei Control 100Hz Tiefpassfilter, um das Mikrofonrauschen zu reduzieren und den Klang zu verbessern.
5. Rauschunterdrückungsfunktion zum Blockieren von Hintergrundrauschen und Haustiere Stimmen und Stimmen zu verbessern.
6. Drei Ausgangskanäle für den Streaming auf verschiedenen Plattformen.
7. Unterstützt Bluetooth-Verbindung.
8. Kompatibel mit Windows und Mac.

Anwendbare Szenarien

Live-Streaming auf Computer und Smartphone/Tablet
Anwendungserfahrungen: Tik Tok/SS Platform

Spezifikation

Abmessungen	185x140x50mm	Akkutyp	Lithium
Gewicht	0.5kg	Stromverbrauch	5W(Max)
Netzteil	5V/2A	Betriebstemperatur	0-40°C
Kanal Eingangsanschluss	Mono Mic Input, Stereo Mic Input, Stereo Input	Phantom Power	48V 5V
Kanal Ausgangsanschluss	Stereo Headphone Output	Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Phantom Power Supply	48V(Mic Input), 5V(Mic Input)	Bluetooth Transmission Distance	10m

Zubehörliste

Maonocaster DT Podcast Konsole
Mono Klinkenkabel
5.5mm TRRS Audio Kabel
USB-A zu USB-C Kabel



Layout

1.Mikrofonlautstärke
Drehen Sie Regler im Uhrzeigersinn, um die Mikrofonverstärkung zu den den Mikrofonanschluss zu verringern.

2.Mikrofon Monitor
Drehen Sie den Mikrofonton an, um zwischen mehrfarbig mittel und hoch einzustellen.

3.Soundeffekt Steuerung
Drehen Sie den Knopf, um den Effekt zu steuern.
4.Verlangen Sie die Musikfunktion.
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Musiklautstärke einzustellen.

5.Musikkanal
Drücken Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Mikrofon V2 Audiodaten von Ihrer Linie zu den Ports zu verschieben.

6.Stromanzeige

7.Bluetooth-Anzeige
1) Nach dem Einschalten Mono die Bluetooth-Anzeige und auch jetzt nach dem Verbindungen Bluetooth-Verbindungen, die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell.
2) Wenn Sie die Bluetooth-Taste lange ca. 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Bluetooth-Taste ausgeschaltet und die Bluetooth-Anzeige blinkt langsam und die Bluetooth-Kopplung.

8.Bluetooth-Taste
1) Kurz drücken: 1.5 Mal, 2.5 Change & Mute
2) Lange drücken: 3 Sekunden, Bluetooth-Pairing-Modus, Bluetooth-Verbindung und Steuerung der Lautstärke der Aufnahme und der Aufnahmelautstärke.

9.Begleitungs-Lautstärkeregelung
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke von Pan und V2 und USB-C einzustellen.

10.Eingangs-Lautstärkeregelung
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke von Pan und V2 und USB-C einzustellen.

11.Mikrofon
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Hintergrundrauschen zu reduzieren und den Klang zu verbessern. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Geräuschunterdrückung zu deaktivieren und die Geräuschunterdrückungsanzeige zu deaktivieren.

12.Mikrofon-Anschluss
Verbinden Sie Kopfhörer und Mikrofon mit dem Mikrofonanschluss. Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofonanschluss und das Headset mit dem Anschluss "Headset Phone" oder "Vocal Input". Das Mikrofon ist standardmäßig eingeschaltet. Wenn Sie das Headset trennen, wird das Mikrofon ausgeschaltet.

13.USB-C Port
Verbinden Sie den Type-C zu Type-C Kabel mit dem USB-C Port, um die Systemaudio zu aufnehmen.

14.USB-A Port
Verbinden Sie das USB-A zu Type-C Kabel mit dem USB-A Port, um die Systemaudio zu aufnehmen.

15.USB-C Port
Verbinden Sie den Type-C zu Type-C Kabel mit dem USB-C Port, um die Systemaudio zu aufnehmen.

Schalten Sie Bluetooth ein und aus.
Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren.

17.Anschlussanschluss
Verbinden Sie den Anschlussanschluss mit dem Mikrofonanschluss des Mobiltelefons und der Maonocaster DT Podcast Console und dem Computer.

18.Audioeffektmodus
Es gibt insgesamt 8 Effektmodi, einschließlich REVERB PRESETS, DUCK CHAIN, MUSIC DISCLOSEP MODE, ECHO.

19.Beats Phase Shifter Pad basiert auf Laserbeam-Effekt einschließlich Beats,LFO,Pulsar, Hell sing, Hell sing Reverse,Hell sing Reverse Pulsar,Pulsar Reverse.

20.Side Tone Knob kann aktiviert werden, um die Lautstärke der Hintergrundmusik zu erhöhen und die Hand-Lautstärke zu senken.Kontrollleuchte schaltet sich ein/aus, wenn Whisper Chip Modus ein/aus ist.

21.Stummschaltung: Kurzes Drücken der Taste zum Stummschalten des Mikrofons und Gedrückthalten der Taste zum Aktivieren der Stummschaltung.

22.Ein/Aus

23.Kopfhörerbuchse
Verbinden Sie das Kabel mit dem Mikrofon und Maonocaster, um den Systemsatz von USB-C Ein- und Ausgang zu aufzeichnen. Es unterstützt 3.5mm Kopfhörer und 5.5mm TRRS Kopfhörer. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.

24.Anschlussstatus Soundeffekt
Es gibt 3 Soundeffekte und 3 Sprachhinweise für Maonocaster. Wenn ein externes Mikrofon an Maonocaster Stecker angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige auf. Schalten Sie den Soundeffekt aus.

25.Kopfhörerlautstärkeregelung
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke des Kopfhörers zu erhöhen.

26.Mikrofonanschluss
Verbinden Sie das Kopfhörerkabel mit dem Kopfhörer. Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofonanschluss und das Headset mit dem Anschluss "Headset Phone" oder "Vocal Input". Das Mikrofon ist standardmäßig eingeschaltet. Wenn Sie das Headset trennen, wird das Mikrofon ausgeschaltet.

27.USB-C Port
Verbinden Sie den Type-C zu Type-C Kabel mit dem USB-C Port, um die Systemaudio zu aufnehmen.

28.USB-A Port
Verbinden Sie das USB-A zu Type-C Kabel mit dem USB-A Port, um die Systemaudio zu aufnehmen.

29.USB-C Port
Verbinden Sie den Type-C zu Type-C Kabel mit dem USB-C Port, um die Systemaudio zu aufnehmen.

Anleitung zum Anschluss der Soundkarte

1. Karaoke über das Mobiltelefon

1. Verbinden Sie das Mikrofon/Headset/Kopfhörer über den Kopfhörer-Stereo-Anschluss mit der Mikrofon-Konsole.
2. Verbinden Sie die Mikrofon-Konsole und das Mobiltelefon über USB-C.
3. Schalten Sie den Mikrofon-Konsole ein und wählen Sie den gewünschten Soundeffekt aus.
4. Öffnen Sie die App auf dem Smartphone und beginnen Sie zu singen.

Hinweis
Da Mono-Tonaufnahmen keine 3.5mm-Buchsen haben, wird ein USB-C/Lightning zu 3.5mm Adapter benötigt. Bitte bereiten Sie den 3.5mm Adapter im Voraus vor, um eine reibungslose Aufnahme oder Live-Übertragung zu gewährleisten.

2.Live Streaming auf Mobiltelefonen

1. Verbinden Sie das Mikrofon/Headset/Kopfhörer über den Kopfhörer-Stereo-Anschluss mit der Mikrofon-Konsole.
2. Verbinden Sie die Mikrofon-Konsole und das Mobiltelefon über USB-C.
3. Schalten Sie die Mikrofon-Konsole ein und wählen Sie den gewünschten Soundeffekt aus.
4. Öffnen Sie die App auf dem Mobiltelefon und beginnen Sie mit dem Live-Streaming.

Hinweis
1. Mono-Tonaufnahmen haben keine 3.5mm-Buchsen, daher wird ein USB-C/Lightning zu 3.5mm Adapter benötigt. Bitte bereiten Sie den Adapter im Voraus vor, um eine reibungslose Aufnahme oder Live-Übertragung zu gewährleisten.
2. Schalten Sie die Mikrofon-Konsole ein und wählen Sie den gewünschten Soundeffekt aus.
3. Öffnen Sie die App auf dem Smartphone und beginnen Sie zu singen.

3. Live Streaming auf dem Computer

1. Verbinden Sie das Mikrofon/Headset/Kopfhörer über den Kopfhörer-Stereo-Anschluss mit der Mikrofon-Konsole.
2. Verbinden Sie die Mikrofon-Konsole und den Computer über USB-C Kabel. Die Computer muß Audio-Eingang und Ausgang unterstützen, um Live-Streaming zu ermöglichen.
3. Öffnen Sie die Beschleunigung von Windows und wählen Sie die Mono-Tonaufnahme 2 und die Mono-Tonaufnahme 2 als Standard-Aufnahmegerät und -Gerät aus.

Hinweis
1. Mono-Tonaufnahmen haben keine 3.5mm-Buchsen, daher wird ein USB-C/Lightning zu 3.5mm Adapter benötigt. Bitte bereiten Sie den Adapter im Voraus vor, um eine reibungslose Aufnahme oder Live-Übertragung zu gewährleisten.
2. Schalten Sie die Mikrofon-Konsole ein und wählen Sie den gewünschten Soundeffekt aus.
3. Öffnen Sie die App auf dem Computer und beginnen Sie mit dem Live-Streaming.

4. Powered by

1. Schalten Sie die Mikrofon-Konsole ein, finden Sie den Audio-Eingang und -Ausgang der Soundkarte, die dann auf dem Computer-Ton angezeigt wird, und wählen Sie die Maonocaster DT Soundkarte als Eingang und Ausgang aus.
2. Öffnen Sie die App auf dem Computer und beginnen Sie mit dem Live-Streaming.

Hinweis
1. Mono-Tonaufnahmen haben keine 3.5mm-Buchsen, daher wird ein USB-C/Lightning zu 3.5mm Adapter benötigt. Bitte bereiten Sie den Adapter im Voraus vor, um eine reibungslose Aufnahme oder Live-Übertragung zu gewährleisten.
2. Schalten Sie die Mikrofon-Konsole ein und wählen Sie den gewünschten Soundeffekt aus.

5. Bluetooth-Verbindung

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Verbindungsfunktion zu aktivieren.

1. Schalten Sie die Mikrofon-Konsole ein, die Bluetooth-Leuchte an der Vorderseite der Soundkarte leuchtet auf.
2. Suchen Sie in Bluetooth nach dem Namen Maono und wählen Sie den Bluetooth-Geräte Maonocaster DT aus, um eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herzustellen.
3. Aktivieren Sie Bluetooth in der Anwendung und wählen Sie den Gerätenamen Maonocaster DT aus, um eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herzustellen.

Hinweis
1. Bluetooth-Verbindung ist durch die Entfernung begrenzt. Bitte stellen Sie das Gerät nicht zu weit entfernt von dem Computer, Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-Geräten.
2. Bluetooth-Audio nur für Begleitmusik.

6. Fehlerbehebung

1.Gerät nicht erkannt
1. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät ausreichend Strom hat. Laden Sie es auf und schalten Sie es dann ein.
2. Bitte prüfen Sie, ob Kabel beschädigt ist. Ersetzen Sie das Kabel.

2.Ton kommt von Begleitmusik
1. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät an die Begleitmusik-Schnittstelle der Konsole angeschlossen ist. Ziehen Sie es ab.
2. Bitte prüfen Sie, ob der Lautstärkeregler für Begleitmusik ganz nach ist.
3. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

3.Ton kommt von Headset
1. Bitte prüfen Sie, ob das Headset an die richtige Schnittstelle angeschlossen ist. Schließen Sie das Headset an die "Headset Phone" oder "Vocal Input" Schnittstelle an.

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Kauf unserer Podcast-Konsole. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um eine bessere Bedienung zu gewährleisten.

Lieferumfang

1. Maono Maonocaster DT Podcast Konsole
2. 5.5mm TRRS Audio Kabel
3. USB-A zu USB-C Kabel
4. Bedienungsanleitung

Produktmerkmale

1. Unterstützt Live-Streaming auf verschiedenen Plattformen, ohne Gefahr für Personen.
2. Unterstützt Umschalten von Audioeingang/-ausgang, um Hintergrundmusik einzuschalten.
3. Ermöglicht Lautstärkeregelung von Mikrofon und Hintergrundmusik, um die Lautstärke einfach anzupassen.
4. Verfügt über drei Control 100Hz Tiefpassfilter, um das Mikrofonrauschen zu reduzieren und den Klang zu verbessern.
5. Rauschunterdrückungsfunktion zum Blockieren von Hintergrundrauschen und Haustiere Stimmen und Stimmen zu verbessern.
6. Drei Ausgangskanäle für den Streaming auf verschiedenen Plattformen.
7. Unterstützt Bluetooth-Verbindung.
8. Kompatibel mit Windows und Mac.

Anwendungsbereich

Live-Streaming auf Computer und Smartphone/Tablet
Anwendungserfahrungen: Tik Tok/SS Platform

Spezifikation

Abmessungen	185x140x50mm	Akkutyp	Lithium
Gewicht	0.5kg	Stromverbrauch	5W(Max)
Netzteil	5V/2A	Betriebstemperatur	0-40°C
Kanal Eingangsanschluss	Mono Mic Input, Stereo Mic Input, Stereo Input	Phantom Power	48V 5V
Kanal Ausgangsanschluss	Stereo Headphone Output	Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Phantom Power Supply	48V(Mic Input), 5V(Mic Input)	Bluetooth Transmission Distance	10m

Zubehörliste

Maonocaster DT Podcast Konsole
Mono Klinkenkabel
5.5mm TRRS Audio Kabel
USB-A zu USB-C Kabel

MAONOCASTER ご自身の名前と機能

1.マイク音量調整
調整するにはつまみを時計回りに回します。マイクの音量を調整（調整）できます。

2.音声モニター
音声モニターを調整します。マイクの音量を調整（調整）できます。

3.エフェクトコントロール
エフェクトを調整します。

4.バックミュージック
バックミュージックを調整します。バックミュージックの音量を調整できます。

5.ミュージックチャンネル
ミュージックチャンネルを調整します。

6.パワーインジケーター

7.Bluetooth インジケーター
1）Bluetooth を接続すると、Bluetooth インジケーターが点滅します。
2）Bluetooth ペアリングを解除するには、Bluetooth ボタンを長押しします。

8.Bluetooth ボタン
1）短押し：2.5 回、3.5 回：Bluetooth ペアリングモード、Bluetooth 接続およびモニターボリュームとレコーディングボリュームの調整。

9.バックミュージックボリュームコントロール
バックミュージックのボリュームを調整します。

10.入力オーディオボリュームコントロール
入力オーディオボリュームを調整します。

11.ノイズリダクション
ノイズリダクションを調整します。

12.ヘッドフォン、スピーカー、ヘッドフォンボリュームコントロール
ヘッドフォン、スピーカー、ヘッドフォンの音量を調整します。

13.マイクポート
マイクを接続します。

14.ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンを接続します。

15.USB-C ポート
USB-C ケーブルを接続します。

16.USB-A ポート
USB-A ケーブルを接続します。

17.USB-C ポート
USB-C ケーブルを接続します。

ケーブルを接続します。
音量調整用。
音量調整用。
ボリュームを調整します。
ボリュームを調整します。
ボリュームを調整します