Product Overview

EN

Main Features:

Ultra-low latency game mode ,lowest to 65ms.
TW+ technology for better and stable connection
Music mode for high quality music playback
Bluetooth 5.0,connection range up to 15 meters
Touch button on both side for easy control
Take it out and use it right away(pair automatically)
Audio quality optimized by DSP for music playback and call voice .
Role switch, any one of the earbuds can work alone or together, no role of master or slave earbuds.
4-5 hours playback, 150 hours working with case battery,3000mAh battery case
Sport fit design and IPX5 waterproof
Voice assistant wake up
Earbuds battery indication on the phone

How to use

- Power Charging
Earbuds Charging: Once earbuds is running out of power,led will blink fast every 4 secs. Please put the earbuds in the case ,it will charge itself with breathing led in red . It will show blue steady light then light off when power charging done .
*Earbuds charing takes around one hour from no power .Once it' s charged full ,it can be used for 5-6 hours music playback.

Case Charging: The 4 blue led light on the case will show the case power status,once it' s low ,you can use any 5v,1a usb power adapter with micro usb cable to charge until 4 blue light be full.
* the USB host on the case can charge other device like portable battery .
*Battery case charing takes around one hour from no power .Once it' s charged full ,it can be used for 5-6 hours music playback.
* Please note USB power adapter is not included .

- Turn On&Turn Off
The earbuds will be turn on and pair each other automatically once it' s took out of the case if there is battery.and turned off itself once it put back to the case .
If the earbuds is not in the case, it can be turn on by touch the button for 1-2 secs with "power on"voice coming or turn off by holding the button for 5 secs with "power off"voice coming .

- Pairing Between L&R Earbuds
L&R earbuds will be paired automatically when it' s took out of the case with voice reminder"true wireless stereo connected " If L&R earbuds is not paired,you have to pair/power on manually by touch the earbuds button for 1-2 secs ,once connected ,you will hear the voice reminder"true wireless stereo connected "

- Pairing With Your Smart Phone/Tablet
If this is the your first time to pair ,go to your smart device bluetooth setting , find bluetooth device M500 and connect it ,voice message "connected "come later if connected .

Once smart phone is paired , earbuds will pair automatically when it' s took out for next time use .
If you do not find M500 in the bluetooth list ,please refresh your bluetooth setting until M500 appear.

- Music Controls
Play/Pause: double click the touch button of any one of the earbuds .
Skip/Previous:long press the left or right touch button
Volume Up:Short click the touch button of the right earbud.
Volume Down:Short click the touch button of the left earbud.

- Call Controls
Answer/End:Double click the touch button of any one of the earbuds.
Reject: Long press the touch button of any one of the earbuds.

— Game Mode On&Off
Triple click quickly of the touch button of the right earbud until the voice message "low latency " coming .Do the same if you want to close game mode.

- Voice Assistant :
Triple click quickly of the touch button of the left earbud until the voice message "voice dial " coming .

Technical Specifications:

Spec
Bluetooth wireless range: Up to 15m / 50 ft
Battery life: Earbuds 4-5 hours and 150 hours additional with charging case*
Charge time: Up to 1 hour
Drivers: 6mm
* May vary dependent on usage

Headphones
Frequency response: 20 Hz-20kHz
Impedance: 16 ± 15% Ω
Sensitivity: 100± 3 dB @ 1 kHz
Max input power: 8mW
Drivers: 6mm
Approximate weight: 9.0 g/each

Microphone
Frequency response: 300 Hz – 5 kHz
Signal-to-noise ratio: ⩾ 55 dB
Sensitivity (@1 kHz): -42 ± 3 dB
Pickup pattern: Omnidirectional

Touch controls
Music Controls: Play, pause, skip, previous
Call Controls: Answer, reject, switch, end
General: Pair, power, activate smartphone virtual assistant

Battery
Battery type: 3000mAh rechargeable Li-Po battery Rated Capacity
Battery life: Earbuds 4-5 hours and 150 hours additional with charging case*
Charge time: Up to 1hour
* May vary dependent on usage

Range
Bluetooth wireless range: Up to 15m / 50 ft

Compatibility
Devices with Bluetooth audio capability
Supported codecs: SBC, AAC

www.arylic.com Service: info@arylic.com

Resumen del producto

ES

Čefaj trajtoj:

Ultra-malalta latenta ludreĝimo, plej malalte ĝis 65ms.
Teknologio TW for por pli bona kaj stabila rilato
Muzika reĝimo por altkvalita muzika reprodukto
Bluetooth 5.0, rilata gamo ĝis 15 metroj
Tušbutono ambaŭflanke por facila kontrolo
Elprenu ĝin kaj uzu ĝin tuj (paro aŭtomate)
Audio-kvalito optimumigita de DSP por muzika reprodukto kaj voĉo.
Rulšaltilo, iu el la aŭdiloj povas funkcii sola aŭ kune, neniun rolon de mastro aŭ sklavaj aŭdiloj.
4-5 horoj da ludado, 150 horoj laborante kun kasa baterio, 3000mAh-bateria kazo
Sporta taŭga dezajno kaj IPX5 akvorezista
Voĉa asistanto vekiĝas
Earbuds-bateria indiko en la telefono

Kiel uzi

- Potenco-Šarĝo
Aŭdiloj de šarĝo: Unufoje aŭdiloj elĉerpiĝas, led ekbrilos rapide ĉiun 4-sekundon. Bonvolu meti la aŭdilojn en la kazon, ĝi šargos sin per spirado kondukita en ruĝo. Ĝi montros bluan konstantan lumon, tiam lumiĝas kiam la elektra šarĝo jam finiĝos.
* Aŭdiloj de aŭdiloj prenas ĉirkaŭ unu horon sen potenco. Nur kiam ĝi estas šarĝita, ĝi povas esti uzata dum 5-6 horoj.

Kazo Šarĝas: La 4 bluaj led-lumoj sur la kazo montros la staton de la potenca kazo, kiam ĝi estas malalta, vi povas uzi ajnan 5v, 1a usb-elektran adaptilon kun mikra usb-kablo por šarĝi ĝis 4 blua lumo plenos.
* La USB-gastiganto en la kazo povas šarĝi alian aparaton kiel portebla baterio.
* Bateria kazo de la baterio prenas ĉirkaŭ unu horon sen potenco. Kiam ĝi estas plena, ĝi povas esti uzata dum 5-6 horoj.
* Bonvolu noti, ke USB-elektra adaptilo ne estas inkluzivita.

- Šalti kaj Malšalti
La aŭskultiloj estas šaltitaj kaj parigitaj unu la alian aŭtomate post kiam ĝi estos elprenita de la kazo, se ekzistas kuirilaro. Kaj malšaltos sin post kiam ĝi rekomencos la kazon.
Se la aŭdiloj ne kutimas, ĝi povas esti šaltita tušante la butonon dum 1-2 sekundoj kun voĉo "šaltita" venanta aŭ malšaltita tenante la butonon dum 5 sekundoj kun voĉo "malšaltita".

- Parigado Inter Aŭdiloj
L&R-aŭdiloj aŭtomate kombiniĝos, kiam ĝi elprenos la kazon kun voĉa memorigilo "vera sendrata stereo konektita" Se L&R-aŭdiloj ne estas parigitaj, vi devas pariĝi / funkciigi permane tušante la aŭdbutonon butonon dum 1-2 sekundoj, unufoje konektita. , vi aŭdos la voĉan rememoron "vera sendrata stereo konektita"

- pariĝanta kun via inteligenta telefono / tablojdo
Se ĉi tiu estas la unua fojo al dueto, iru al bluetooth-aparato pri via inteligenta aparato, trovu bluetooth-aparaton M500 kaj konektu

ĝin, voĉa mesaĝo "konektita" venu poste se konektita.
Post kiam la inteligenta telefono pariĝos, la aŭskultiloj pariĝos aŭtomate kiam ĝi estos elprenita por la sekva tempo.
Se vi ne trovas M500 en la blua listo, bonvolu refarigi vian bluetilan agordon ĝis aperos M500.

- Muzikaj Kontroloj
Ludi / Paŭzi: duoble alklaku la tušan butonon de iu el la aŭskultiloj.
Salti / Antaŭa: longe premu la maldekstran aŭ dekstran tušbutonon
Volumo Supre: Mallongigu alklaki la butonon de la dekstra aŭdilo.
Volumo Malsupre: Mallonge alklaku la tušan butonon de la maldekstra aŭdilo.

- Alvoko-Kontroloj
Respondo / Fino: Duoble alklaku la tušan butonon de iu el la aŭdiloj.
Malakceptu: Longen premu la tušan butonon de iu ajn el la aŭdiloj.

- Ludreĝimo On & Off
Trioble alklaku rapide la tušbutonon de la dekstra aŭdilo ĝis la voĉa mesaĝo "malalta latencia" venos. Do same se vi volas fermi ludreĝimon.

- Voĉa Asistanto:
Trioble alklaku rapide la tušan butonon de la maldekstra aŭdilo ĝis la voĉa mesaĝo "voĉa hormontrilo" venos.

Teknikaj Specifoj:

Specifoj
Bluetooth-sendrata gamo: Ĝis 15m / 50 ft
Bateria vivo: Aŭdiloj 4-5 horoj kaj 150 horoj aldonaj kun šarga kazo *
Šarĝa tempo: Ĝis 1 horo
Šoforoj: 6mm
* Povas varii depende de uzado

Aŭdiloj
Ofta respondo: 20 Hz-20kHz
Impedanco: 16 ± 15% Ω
Sentiveco: 100 ± 3 dB @ 1 kHz
Maksimuma eniga potenco: 8mW
Šoforoj: 6mm
Proksimuma pezo: 9,0 g / ĉiu

Mikrofono
Ofta respondo: 300 Hz - 5 kHz
Signalo-al-brua rilatumo: ≥ 55 dB
Sentiveco (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB
Elekto-šablono: ĉiudirekta

Tušaj kontroloj
Muzikaj Kontroloj: Ludi, paŭzi, salti, antaŭa
Vokaj Kontroloj: Respondu, malakceptu, šanĝu, finiĝu
Ĝenerala: Paro, potenco, aktivigu telefonan virtualan asistanton

Kuirilaro
Bateria tipo: 3000mAh reŝargebla Li-Po-baterio Taksita Kapacito
Bateria vivo: Aŭdiloj 4-5 horoj kaj 150 horoj aldonaj kun šarga kazo *
Šarĝa tempo: Ĝis 1 horo
* Povas varii depende de uzado

Gamo
Bluetooth-sendrata gamo: Ĝis 15m / 50 ft

Kongruo
Aparatoj kun Bluetooth-aŭda kapablo
Subtenataj kodeksoj: SBC, AAC

www.arylic.com Service: info@arylic.com

Produktübersicht

DE

Haupteigenschaften:

Spielmodus mit extrem geringer Latenz, niedrigster Wert bis 65 ms.
TW + Technologie für eine bessere und stabile Verbindung
Musikmodus für hochwertige Musikwiedergabe
Bluetooth 5.0, Verbindungsreichweite bis zu 15 Meter
Touch-Taste auf beiden Seiten für eine einfache Steuerung
Nehmen Sie es heraus und verwenden Sie es sofort (automatisch koppeln)
Durch DSP optimierte Audioqualität für Musikwiedergabe und Sprachanruf.
Rollenschalter, jeder der Ohrhörer kann alleine oder zusammen arbeiten, keine Rolle von Master- oder Slave-Ohrhörern.
4-5 Stunden Wiedergabe, 150 Stunden Betrieb mit Batterie des Gehäuses, 3000mAh Batteriegehäuse
Sport fit Design und IPX5 wasserdicht
Sprachassistent aufwachen
Ohrhörer akkuanzeige am telefon

Wie benutzt man

- Strom aufladen
Laden der Ohrhörer: Sobald die Stromversorgung der Ohrhörer erschöpft ist, blinkt die LED alle 4 Sekunden schnell. Bitte legen Sie die Ohrhörer in die Tasche, sie laden sich mit rot geführter Atmung auf. Es leuchtet blau und erlischt dann, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
* Das Aufladen des Ohrhörers dauert ungefähr eine Stunde, wenn das Gerät nicht mehr mit Strom versorgt wird. Sobald es voll aufgeladen ist, kann es für 5-6 Stunden Musikwiedergabe verwendet werden.
Aufladen des Gehäuses: Die 4 blauen LED-Anzeigen am Gehäuse zeigen den Ladezustand des Gehäuses an. Sobald der Ladezustand niedrig ist, können Sie jedes 5 V, 1a-USB-Netzteil mit Micro-USB-Kabel zum Aufladen verwenden, bis 4 blaue LEDs voll sind.
* Der USB-Host auf dem Gehäuse kann andere Geräte wie tragbare Akkus aufladen.
* Das Aufladen des Akkufachs dauert im stromlosen Zustand etwa eine Stunde. Sobald der Akku voll ist, kann er für 5-6 Stunden Musikwiedergabe verwendet werden.
* Bitte beachten Sie, dass das USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten ist.

- Einschalten ausschalten
Die Ohrhörer werden eingeschaltet und koppeln sich automatisch, sobald sie aus der Hülle genommen wurden, wenn die Batterie vorhanden ist.
Ist dies nicht der Fall, können Sie die Ohrhörer einschalten, indem Sie die Taste 1-2 Sekunden lang mit der Stimme "Power On" berühren oder ausschalten, indem Sie die Taste 5 Sekunden lang mit der Stimme "Power Off" gedrückt halten.

- Pairing zwischen L & R-Ohrhörern
L & R-Ohrhörer werden automatisch gepaart, wenn sie mit der Spracherinnerung „True Wireless Stereo Connected" aus der Hülle genommen werden. Wenn L & R-Ohrhörer nicht gepaart sind, müssen Sie sie manuell paaren / einschalten, indem Sie nach dem Anschließen die Ohrhörer-Taste 1-2 Sekunden lang berühren , hören Sie die Spracherinnerung "True Wireless Stereo Connected"

- Pairing mit Ihrem Smartphone / Tablet
Wenn Sie das Pairing zum ersten Mal durchführen, rufen Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Smart-Geräts auf, suchen Sie das Bluetooth-Gerät M500 und verbinden Sie es. Die Sprachnachricht „Verbunden" wird später angezeigt, wenn eine Verbindung besteht.
Sobald das Smartphone gekoppelt ist, werden die Ohrhörer automatisch gekoppelt, wenn sie für die nächste Verwendung herausgenommen werden.
Wenn Sie M500 nicht in der Bluetooth-Liste finden, aktualisieren Sie Ihre Bluetooth-Einstellungen, bis M500 angezeigt wird.

- Musiksteuerung
Wiedergabe / Pause: Doppelklicken Sie auf die Touch-Schaltfläche eines der Ohrhörer.
Überspringen / Zurück: Drücken Sie lange die linke oder rechte Berührungstaste
Lautstärke erhöhen: Klicken Sie kurz auf den Touch-Button des rechten Ohrhörers.
Lautstärke verringern: Klicken Sie kurz auf den Touch-Button des linken Ohrhörers.

- Anrufsteuerung
Antwort / Ende: Doppelklicken Sie auf die Touch-Schaltfläche eines der Ohrhörer.
Ablehnen: Drücken Sie lange auf die Berührungstaste eines der Ohrhörer.

- Spielemodus Ein & Aus
Dreimal schnell auf die Berührungstaste des rechten Ohrhörers klicken, bis die Sprachmeldung "Geringe Latenz" angezeigt wird.
Gehen Sie genauso vor, wenn Sie den Spielemodus schließen möchten.

- Sprachassistent:
Drücken Sie dreimal schnell auf die Berührungstaste des linken Ohrhörers, bis die Sprachnachricht "Sprachwahl" eingeht.

Technische Spezifikationen:

Spezifikationen
Bluetooth-Reichweite: Bis zu 15 m
Akkulaufzeit: Ohrhörer 4-5 Stunden und 150 Stunden zusätzlich mit Ladekoffer *
Ladezeit: Bis zu 1 Stunde
Treiber: 6mm
* Kann je nach Verwendung variieren

Kopfhörer
Frequenzgang: 20 Hz-20kHz
Impedanz: 16 ± 15% Ω
Empfindlichkeit: 100 ± 3 dB bei 1 kHz
Max Eingangsleistung: 8mW
Treiber: 6mm
Ungefähres Gewicht: 9,0 g / Stück

Mikrofon
Frequenzgang: 300 Hz - 5 kHz
Rauschabstand: ⩾ 55 dB
Empfindlichkeit (bei 1 kHz): -42 ± 3 dB

Aufnahmemuster: Omnidirektional
Berühren Sie die Steuerelemente
Musiksteuerung: Wiedergabe, Pause, Überspringen, Zurück
Anrufsteuerung: Annehmen, Abweisen, Umschalten, Beenden
Allgemein: Pairing, Einschalten, Aktivieren des virtuellen Assistenten des Smartphones

Batterie
Batterietyp: 3000mAh wiederaufladbarer Li-Po-Akku
Nennkapazität
Akkulaufzeit: Ohrhörer 4-5 Stunden und 150 Stunden zusätzlich mit Ladekoffer *
Ladezeit: Bis zu 1 Stunde
* Kann je nach Verwendung variieren

Angebot
Bluetooth-Reichweite: Bis zu 15 m

Kompatibilität
Geräte mit Bluetooth-Audiofunktion
Unterstützte Codecs: SBC, AAC

www.arylic.com Service: info@arylic.com

Présentation du produit

FR

Caractéristiques principales:

Mode de jeu à latence ultra faible, le plus bas à 65 ms.
Technologie TW + pour une connexion meilleure et stable
Mode musique pour une lecture de musique de haute qualité
Bluetooth 5.0, portée de connexion jusqu'à 15 mètres
Bouton tactile des deux côtés pour un contrôle facile
Sortez-le et utilisez-le immédiatement (appairez-le automatiquement)
Qualité audio optimisée par DSP pour la lecture de musique et l'appel vocal.
Changement de rôle, n'importe lequel des écouteurs peut fonctionner seul ou ensemble, aucun rôle d'écouteurs maître ou esclave.
4-5 heures de lecture, 150 heures de travail avec la batterie du boîtier, boîtier de la batterie 3000mAh
Conception sportive et étanche IPX5
Réveil de l'assistant vocal
Indication de la batterie des écouteurs sur le téléphone

Comment utiliser

- Charge d'alimentation

Charge des écouteurs: une fois que les écouteurs sont épuisés, le voyant clignote rapidement toutes les 4 secondes. Veuillez mettre les écouteurs dans l'étui, il se chargera de la respiration en rouge. Il affichera une lumière bleue fixe puis s'éteindra lorsque la charge sera effectuée.
* Le chargement des écouteurs prend environ une heure sans alimentation. Une fois chargé, il peut être utilisé pour 5-6 heures de lecture de musique.
Chargement du boîtier: le voyant bleu à 4 LED sur le boîtier affichera l'état de l'alimentation du boîtier.Une fois qu'il est faible, vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur d'alimentation USB 5v, 1a avec câble micro USB pour charger jusqu'à ce que le voyant bleu 4 soit plein.
* l'hôte USB sur le boîtier peut charger un autre appareil comme une batterie portable.
* Le chargement du boîtier de la batterie prend environ une heure sans alimentation. Une fois qu'il est complètement chargé, il peut être utilisé pour 5-6 heures de lecture de musique.
* Veuillez noter que l'adaptateur secteur USB n'est pas inclus.

- Allumer Eteindre

Les oreillettes seront allumées et se coupleront automatiquement une fois qu'elles seront retirées de l'étui s'il y a de la batterie et s'éteindront une fois qu'elles auront été remises dans l'étui.
Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier, vous pouvez les allumer en appuyant sur le bouton pendant 1 à 2 secondes avec la voix de mise sous tension ou en les éteignant en maintenant le bouton enfoncé pendant 5 secondes avec la voix de mise hors tension.

- Couplage entre les écouteurs L&R

Les écouteurs L&R seront appariés automatiquement lorsqu'ils sont retirés de l'étui avec rappel vocal "Véritable stéréo sans fil connectée" Si les écouteurs L&R ne sont pas appariés, vous devez appairer / allumer manuellement en appuyant sur le bouton des écouteurs pendant 1-2 secondes, une fois connectés , vous entendrez le rappel vocal "Véritable stéréo sans fil connectée"

- Jumelage avec votre téléphone intelligent / tablette

Si c'est la première fois que vous vous connectez, accédez au paramètre Bluetooth de votre appareil intelligent, recherchez le périphérique Bluetooth M500 et connectez-le, le message vocal «connecté» apparaîtra plus tard s'il est connecté.
Une fois le téléphone intelligent couplé, les écouteurs seront couplés automatiquement lors de leur sortie pour une prochaine utilisation.
Si vous ne trouvez pas M500 dans la liste Bluetooth, veuillez actualiser vos paramètres Bluetooth jusqu'à ce que M500 apparaisse.

- Commandes musicales

Lecture / Pause: double-cliquez sur le bouton tactile de l'un des écouteurs.
Sauter / Précédent: appuyez longuement sur le bouton tactile gauche ou droit
Augmentation du volume: cliquez brièvement sur le bouton tactile de l'écouteur droit.
Réduction du volume: cliquez brièvement sur le bouton tactile de l'écouteur gauche.

- Contrôle des appels

Réponse / Fin: Double-cliquez sur le bouton tactile de l'un des écouteurs.
Rejeter: appuyez longuement sur le bouton tactile de l'un des écouteurs.

- Mode jeu activé et désactivé

Cliquez trois fois rapidement sur le bouton tactile de l'oreillette droite jusqu'à ce que le message vocal «faible latence» arrive.
Faites de même si vous souhaitez fermer le mode de jeu.

- Assistant vocal:

Cliquez trois fois rapidement sur le bouton tactile de l'écouteur gauche jusqu'à ce que le message vocal «numérotation vocale» arrive.

Spécifications techniques:

Caractéristiquesl
Portée sans fil Bluetooth: jusqu'à 15 m / 50 pi
Autonomie de la batterie: écouteurs 4-5 heures et 150 heures supplémentaires avec étui de chargement *
Temps de charge: jusqu'à 1 heure
Pilotes: 6 mm
* Peut varier selon l'utilisation
Écouteurs
Réponse en fréquence: 20 Hz-20kHz
Impédance: 16 ± 15% Ω
Sensibilité: 100 ± 3 dB @ 1 kHz
Puissance d'entrée maximale: 8 mW
Pilotes: 6 mm
Poids approximatif: 9,0 g / chacun
Microphone
Réponse en fréquence: 300 Hz - 5 kHz
Rapport signal / bruit: ⩾ 55 dB
Sensibilité (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB
Modèle de micro: omnidirectionnel
Commandes tactiles
Commandes musicales: lecture, pause, saut, précédent
Contrôle des appels: répondre, rejeter, basculer, terminer
Général: coupler, alimenter, activer l'assistant virtuel du smartphone
Batterie
Type de batterie: batterie Li-Po rechargeable de 3000mAh
Capacité nominale
Autonomie de la batterie: écouteurs 4-5 heures et 150 heures supplémentaires avec étui de chargement *
Temps de charge: jusqu'à 1 heure
* Peut varier selon l'utilisation
Gamme
Portée sans fil Bluetooth: jusqu'à 15 m / 50 pi
Compatibilité
Appareils avec capacité audio Bluetooth
Codecs pris en charge: SBC, AAC

www.arylic.com Service: info@arylic.com

Обзор продукта

Ru

Основные характеристики:

Режим игры со сверхнизкой задержкой, минимальный до 65 мс.
Технология TW + для лучшего и стабильного соединения
Режим музыки для высококачественного воспроизведения музыки
Bluetooth 5.0, дальность связи до 15 метров
Сенсорная кнопка на обеих сторонах для легкого управления
Выньте его и используйте его сразу (автоматически)
Качество звука оптимизировано DSP для воспроизведения музыки и голосовой связи.
Переключатель ролей, любой из наушников может работать в одиночку или вместе, без роли хозяина или подчиненных наушников.
Воспроизведение 4-5 часов, 150 часов работы от батареи, 3000 мАч
Спортивный дизайн и водонепроницаемый IPX5
Голосовой помощник просыпается
Индикация заряда наушников на телефоне

Как пользоваться

- зарядка

Зарядка наушников: если у наушников заканчивается заряд, светодиод будет быстро мигать каждые 4 секунды. Пожалуйста, положите вкладыши в футляр, они будут заряжаться красным светом. Он будет светиться синим, а затем выключится, когда зарядка будет завершена.
* Заработок в наушниках занимает около часа без питания. Как только он полностью заряжен, его можно использовать для воспроизведения музыки в течение 5-6 часов.
Зарядка кейса: 4 синих светодиодных индикатора на корпусе покажут состояние питания кейса. Как только он разрядится, вы можете использовать любой адаптер питания 5В, 1а USB с микро-USB-кабелем для зарядки, пока не загорится 4 синих индикатора.
* USB-хост на корпусе может заряжать другое устройство, например портативную батарею.
* Зарядка аккумулятора занимает около часа без питания. Как только он полностью заряжен, его можно использовать для воспроизведения музыки в течение 5-6 часов.
* Обратите внимание, что USB-адаптер питания не входит в комплект.

- Vklyuchit' vyklyuchit'

Naushniki budut vklyuchat'sya i avtomaticheski soyedinyat'sya drug s drugom, kak tol'ko oni vynuty iz chekhla, yesli yest' batareya.
Yesli vkladyshi ne v chekhle, ikh mozhno vklyuchit', kosnuvshis' knopki v techeniye 1-2 sekund s vklyuchennym golosom «power on» ili vyklyuchiv, uderzhivaya knopku v techeniye 5 sekund s postupayushchim golosom «power off».

- Соединение между наушниками L & R

Наушники L & R будут автоматически сопряжены, когда они извлечены из чехла с голосовым напоминанием «действительно беспроводное стерео подключено». Если наушники L & R не сопряжены, необходимо подключить / включить вручную, коснувшись кнопки наушников в течение 1-2 секунд, после подключения , вы услышите голосовое напоминание "истинно беспроводное стерео подключено"

- сопряжение со смартфоном / планшетом

Если вы подключаетесь в первый раз, перейдите к настройке Bluetooth на вашем интеллектуальном устройстве, найдите устройство Bluetooth M500 и подключите его, голосовое сообщение «подключено» придет позже, если подключится.
После сопряжения смартфона наушники автоматически подключаются при последующем использовании.
Если вы не найдете M500 в списке Bluetooth, обновляйте настройки Bluetooth, пока не появится M500.

- Upravleniye muzykoy

Play / Pause: dvazhdy nazhmite sensornuyu knopku lyubogo iz naushnikov.
Propustit' / Predydushchaya: dolgoye nazhatiye levoy ili pravoy sensornoy knopki
Uvelicheniye gromkosti: korotkoye nazhatiye na sensornuyu knopku pravogo vkladysha.
Umen'sheniye gromkosti: korotkoye nazhatiye na sensornuyu knopku levogo vkladysha.

- Управление вызовами

Ответ / завершение: дважды нажмите сенсорную кнопку любого из наушников.
Отклонить: Длительно нажмите сенсорную кнопку любого из наушников.

- Игровой режим вкл / выкл

Быстро трижды нажмите сенсорную кнопку правого вкладыша, пока не придет голосовое сообщение «низкая задержка».
Сделайте то же самое, если хотите закрыть игровой режим.

- Голосовой помощник:

Быстро трижды нажмите сенсорную кнопку на левом вкладыше, пока не придет голосовое сообщение «Голосовой набор».

Технические характеристики:

Характеристики
Беспроводная связь Bluetooth: до 15 м / 50 футов
Срок службы батареи: наушники 4-5 часов и 150 часов дополнительно с чехлом для зарядки *
Время зарядки: до 1 часа
Драйверы: 6 мм
* Может варьироваться в зависимости от использования

Наушники
АЧХ: 20 Гц-20 кГц
Сопротивление: 16 ± 15% Ом
Чувствительность: 100 ± 3 дБ при 1 кГц
Максимальная входная мощность: 8 мВт
Драйверы: 6 мм
Приблизительный вес: 9,0 г / каждый

Микрофон
Частотная характеристика: 300 Гц - 5 кГц
Отношение сигнал / шум: ⩾ 55 дБ
Чувствительность (@ 1 кГц): -42 ± 3 дБ
Пикап шаблон: Всенаправленный

Сенсорное управление
Управление музыкой: воспроизведение, пауза, пропуск, предыдущая
Управление вызовами: ответ, отклонение, переключение, завершение
Общие сведения: пара, питание, активировать смартфон виртуальный помощник

аккумулятор
Тип батареи: 3000mAh перезаряжаемая Li-Po батарея
Номинальная емкость
Срок службы батареи: наушники 4-5 часов и 150 часов дополнительно с чехлом для зарядки *
Время зарядки: до 1 часа
* Может варьироваться в зависимости от использования

Ассортимент
Беспроводная связь Bluetooth: до 15 м / 50 футов

Совместимость
Устройства с поддержкой аудио Bluetooth
Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC

www.arylic.com Service: info@arylic.com

產品總覽

CH

主要特點:

超低延遲遊戲模式, 最低至65ms。
TW +技術, 連接更穩定
音樂模式可播放高品質音樂
藍牙5.0, 連接範圍可達15米
兩側的觸摸按鈕, 易於控制
取出並立即使用(自動配對)
DSP優化的音頻質量可用於音樂播放和通話語音。
角色切換, 任何一個耳塞都可以單獨或一起工作, 沒有主從耳塞的作用。
播放4-5小時, 使用盒裝電池工作150小時, 3000mAh電池盒
運動版設計和IPX5防水
語音助手喚醒
手機上的耳塞電池指示

如何使用

-充電

耳塞充電:一旦耳塞電量用盡, 指示燈將每4秒快速閃爍一次。請把耳塞放在盒子裡, 它會以紅色引導呼吸。充電結束後, 它將呈藍色穩定亮起, 然後熄滅。
*耳機的充電時間約為一小時, 無電。充滿電後, 可播放5到6個小時的音樂。
機箱充電:機箱上的4個藍色LED指示燈將顯示機箱電源狀態, 一旦電量低, 您可以使用帶有微型USB電纜的任何5v, 1a USB電源適配器充電, 直到4個藍色指示燈充滿為止。
*外殼上的USB主機可以為其他設備充電, 例如便攜式電池。
*電池盒充滿電需要大約一小時的時間。充滿電後, 可以播放5-6小時的音樂。
*請注意, 不包含USB電源適配器。

-打開和關閉

如果有電池, 則將耳機打開後, 耳機將自動打開並自動配對。一旦放回外殼, 耳機將自動關閉。
如果沒有插入耳塞, 則可以在“開機”聲音到來時觸摸按鈕1-2秒鐘來打開耳機, 或者在“關機”聲音到來時按住按鈕5秒鐘來關閉耳機。

-L&R耳塞之間的配對

L&R耳塞在使用情況下會自動配對並帶有語音提示“已連接真正的無線立體聲”如果未配對L&R耳塞, 則必須通過觸摸耳塞按鈕1-2秒手動配對/開機, 一旦連接, 您會聽到語音提示“真正的無線立體聲連接”

-與您的智能手機/平板電腦配對

如果這是您第一次配對, 請轉到智能設備的藍牙設置, 找到藍牙設備M500並將其連接, 語音消息“ connected”(連接)稍後出現。
配對智能手機後, 耳塞將在下次使用時自動配對。
如果您在藍牙列表中找不到M500, 請刷新藍牙設置, 直到出現M500。

-音樂控制

播放/暫停:雙擊任一耳塞的觸摸按鈕。
跳過/上一個:長按左或右觸摸按鈕
增大音量:短按右耳塞的觸摸按鈕。
降低音量:短按左耳塞的觸摸按鈕。

-通話控制

接聽/結束:雙擊任一耳塞的觸摸按鈕。
拒絕:長按任一耳塞的觸摸按鈕。

一遊戲模式開/閒

快速單擊右耳塞的觸摸按鈕, 直到出現語音消息“低延遲”。如果要關閉遊戲模式, 請執行相同的操作。

-語音助手:

快速單擊左耳塞的觸摸按鈕, 直到出現語音消息“語音撥號”。

技術指標:

技術指標
藍牙無線範圍:最長15m / 50 ft
電池壽命:帶充電盒的耳機額外充電4-5小時和150小時*
充電時間:長達1小時
驅動器:6mm
*可能因使用情況而異

頭戴式耳機
頻率響應:20 Hz-20kHz
阻抗:16±15%Ω
靈敏度:100±3 dB @ 1 kHz
最大輸入功率:8mW
驅動器:6mm
大約重量:9.0克/每個

麥克風
頻率響應:300 Hz – 5 kHz
信噪比:⩾55 dB
靈敏度(@ 1 kHz) :-42±3 dB
拾取模式:全向

觸控式
音樂控制:播放, 暫停, 跳過, 上一首
呼叫控制:接聽, 拒絕, 切換, 結束
常規:配對, 通電, 激活智能手機虛擬助手

電池
電池類型:3000mAh可充電鋰電池額定容量
電池壽命:帶充電盒的耳機額外充電4-5小時和150小時*
充電時間:長達1小時
*可能因使用情況而異

範圍
藍牙無線範圍:最長15m / 50 ft

兼容性
具有藍牙音頻功能的設備
支持的編解碼器:SBC, AAC

Thank you for using the our product.
We hope you will enjoy it!

www.arylic.com Service: info@arylic.com