

KAWA



KAWA IOT



E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com


Zawartość pudełka



KAWA A5 Inteligentna kamera bezpieczeństwa x1



Instrukcja użytkownika x1




Zasilacz sieciowy x1



Przewody zasilające x1 (2000mm)




Zestaw śrub montażowych x1



Papier pozycjonujący x1

1

Wygląd produktu



KAWA A5

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu w tej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia, Twoje urządzenie może nieznacznie różnić się od przedstawionych schematów. Proszę odnosić się do rzeczywistego urządzenia.



KAWA A5

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu w tej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia, Twoje urządzenie może nieznacznie różnić się od przedstawionych schematów. Proszę odnosić się do rzeczywistego urządzenia.

2

Specyfikacja produktu

Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi, 802.11b/g/n 2.4GHz

Temperatura pracy: -10°C~+50°C

Wejście zasilania: DC 5V 1A

Przechowywanie danych:
Przechowywanie w chmurze (płatne indywidualnie)
Pamięć lokalna na karcie Micro SD (MAX 128 GB)
Wsparcie odtwarzania

3

Zasilanie

Podłącz przewody zasilające do gniazda zasilania i portu USB kamery. Gdy lampka kontrolna kamery świeci się, oznacza to, że zasilanie jest podłączone.



Wskaźnik

- Stałe czerwone światło: kamera jest podłączona do zasilania, ale nie jest połączona z aplikacjami mobilnymi.
- Miganie na czerwono: kamera znajduje się w trybie skanowania kodowego.
- Stałe zielone światło: kamera została połączona pomyślnie, a połączenie z siecią jest normalne.
- Szybkie miganie na zielono: kamera łączy się z siecią.
- Szybkie miganie na czerwono i zielono: aktualizacja urządzenia w toku.

4

Przyciski

Przycisk SET: Po naciśnięciu przycisku SET urządzenie jest gotowe do skanowania kodu, co jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Pobierz aplikację KAWA IOT APP

Ten produkt może być używany z KAWA IOT APP. Proszę wyszukać „KAWA IOT” w App Store lub zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Wskazówki: Do połączenia inteligentnej kamery internetowej Wi-Fi (2,4GHz) z telefonem komórkowym wymagany jest system operacyjny Android 5.0/iOS 8.0 lub nowszy.

Kod QR KAWA IOT APP



5

Instrukcja montażu

- Przed instalacją należy sprawdzić, czy kamera została dodana do aplikacji.
- Wybierz pozycję z szerokim kątem widzenia i umieść kamerę na wprost.
- Montaż na ścianie (opcjonalnie)
 - Oderwij papier pozycjonujący i przyklej go w wybranym miejscu.
 - W przypadku ściany drewnianej należy wbić śrubę bezpośrednio w obszar pokryty papierem; w przypadku ściany betonowej należy wywiercić otwór w obszarze i włożyć wkręt przed dokręceniem śruby do ściany.
 - Wyrównaj prowadnicę na dole kamery ze śrubą i przesun kamerę poziomo, aby zablokować ją na ścianie.

Uwaga: Podczas dokręcania śrub należy wyregulować wysokość i głębokość, aby upewnić się, że kamera jest prawidłowo zainstalowana.

6

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Dlaczego kamera nie może połączyć się z siecią Wi-Fi?

Odpowiedź:

- Sprawdź, czy kamera jest skonfigurowana z siecią
- Sprawdź, czy Wi-Fi to Wi-Fi 2,4G zgodnie z protokołem 802.11b/g/n (5G Wi-Fi jest stosowane).
- Sprawdź, czy informacje o sieci Wi-Fi i hasło są prawidłowe.
- Czy podczas skanowania kodu QR słyszalny jest komunikat.
- Sprawdź, czy kamera i telefon komórkowy znajdują się w pobliżu routera. Należy upewnić się, że sygnał Wi-Fi routera bezprzewodowego podłączonego do kamery znajduje się w zasięgu.

Pytanie: Jak sprawdzić, czy kamera jest offline kiedy nie powinna?

Odpowiedź:

- Sprawdź, czy zasilanie i sieć są w normie;
- Odłącz i ponownie podłącz zasilanie, aby ponownie uruchomić urządzenie;
- Ponownie skonfiguruj kamerę;
- Sprawdź, czy przepustowość sieci szerokopasmowej jest większa niż 4Mbps.

7

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak zapisywać filmy?

Odpowiedź:

- Pamięć lokalna: zapisywanie nagrań wideo zarejestrowanych przez kamerę na karcie micro SD.
- Przechowywanie w chmurze: Filmy nagrane przez kamery mogą być przechowywane w chmurze. Filmy z ostatnich 7 dni lub 30 dni mogą być zapisywane w oparciu o czas przechowywania wideo. Możesz przeglądać i pobierać stare filmy online.

Pytanie: Jak sprawdzić, czy kamera jest offline kiedy nie powinna?

Odpowiedź:

- Sprawdź, czy zasilanie i sieć są w normie;
- Odłącz i ponownie podłącz zasilanie, aby ponownie uruchomić urządzenie;
- Ponownie skonfiguruj kamerę;
- Sprawdź, czy przepustowość sieci szerokopasmowej jest większa niż 4Mbps.

8

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak zapisywać filmy?

Odpowiedź:

- Pamięć lokalna: zapisywanie nagrań wideo zarejestrowanych przez kamerę na karcie micro SD.
- Przechowywanie w chmurze: Filmy nagrane przez kamery mogą być przechowywane w chmurze. Filmy z ostatnich 7 dni lub 30 dni mogą być zapisywane w oparciu o czas przechowywania wideo. Możesz przeglądać i pobierać stare filmy online.

Pytanie: Jak sprawdzić, czy kamera jest offline kiedy nie powinna?

Odpowiedź:

- Sprawdź, czy zasilanie i sieć są w normie;
- Odłącz i ponownie podłącz zasilanie, aby ponownie uruchomić urządzenie;
- Ponownie skonfiguruj kamerę;
- Sprawdź, czy przepustowość sieci szerokopasmowej jest większa niż 4Mbps.

9

Gwarancja: 12-miesięczna ograniczona gwarancja

Producent: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Adres: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST

CHAI WAN HONG KONG

E-mail: support@kawa-in.com

Strona internetowa: www.kawa-in.com